Linia napowietrzna SN 15kV "GPZ Wolica - Małogoszcz"

A — Proj. bramka odłącznikowa "A" (rys. 2A)

Linia napowietrzna SN 15kV "GPZ Wolica - Kielce"

Proj. bramka odłącznikowa "B" (rys. 2A) — B

Schemat jednokreskowy

	Część Użytkownika									
OPIS POLA	P.ZASILAJĄCE	P. POM. PRĄDU	P. POM. NAP.	POLE TR1	POLE SZYNOWE	POLE SPRZĘGŁA	POLE TR2	P. POM. NAP.	P. POM. PRĄDU	P.ZASILAJĄCE
TYP POLA	IMP	GBCB	CM	QM	GBM	IMB	QM	CM	GBCB	IMP
PARAMETRY	17,5/630/12,5	17,5/630/12,5	17,5/630/12,5	17,5/630/12,5	17,5/630/12,5	17,5/630/12,5	17,5/630/12,5	17,5/630/12,5	17,5/630/12,5	17,5/630/12,5
TYP ZABEZP.			BEZPIECZNIK	BEZPIECZNIK			BEZPIECZNIK	BEZPIECZNIK		
NR POLA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dane techniczne ogólne rozdzielnicy SM6 17,5kV:

1. Napięcie znamionowe:	3~50Hz,17,5kV/IT
2. Prąd znamionowy szyn:	630A
3. Prąd znamionowy 1-sek.:	12,5kA/1s
4. Odporność na łuk wewnętrzny:	12,5kA/0,7s
5. Łącznik w izolacji SF6:	
6. Napięcie pomocnicze:	230V AC
7. Doprowadzenie kabli:	od dołu
8. Ustawienie rozdzielnicy:	przyścienna
9. Stopień ochrony:	IP2X

				Projektował	Sprawdził	Tytuł projektu	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu Szpitala o nowy segment E1 w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10		
			NAZWISKO	T.Konieczny	J.Włodarczyk				
			DATA	11.2008	11.2008	Tytuł rysunku	Rozdzielnica RG15kV Schemat jednokreskowy	Format A4	Nr rys. 2B
ZMIANY	DATA	PODPIS	PODPIS						Arkuszy 1 / Nr ark. 1