RZUT NADBUDOWKI

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE

- Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podtynkowe
- Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podtynkowe hermetyczne
- K – Zestaw 3 gniazd kodowanych Data
- S – Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem
- Łącznik lampy bakteriobójczej (z lampką i kluczykiem)
- Z – Zasilacz odcinającej klapy p.poż. w instalacji wentylacji

UWAGI

1. Opisy przy odbiorach odpowiadają numeracji obwodów na schematach instalacji i rozdzielnic.
2. Trasy linii odbiorczych prowadzić w korytkach kablowych, listwach instalacyjnych, rurach, pod tynkiem i w tynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej opracowania.
3. Przewody sieci IT oraz TN-S prowadzić w oddzielnych korytkach.
4. Przepusty pożarowe uszczelnić materiałem o wytrzymałości ogniowej nie mniejszej od wytrzymałości ogniowej ściany/stropu.
5. System ochrony przeciwporażeniowej: samoczynne wyłączenie zasilania.
   Układ sieci:
   Oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe, pozostałe urządzenia: TN-S
   Gniazda wtykowe pomieszczeń grupy 1,2: IT

3. UWAGI:

- JEDNĄ ZE ŚCIAN OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYMUROWAĆ PO WYKONANIU WSZYSTKICH PRAC INSTALACYJNYCH I PO PRZEPROWADZENIU PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI
- OTWORY W STROPACH PO ZAMONTOWANIU PRZEWODÓW WENT., MECHANICZNEJ I GRAW. I UKŁADZIU WSZYSTKICH INSTALACJI ZALAĆ W POZIOME STROPY CHUDYM BETONEM NAD SYSTAMA KONWYANCJA, DODATKOWO ZABEZPIECZAĆ MAJĄKĄ WEŁNĄ MINERALNĄ
- WSZYSTKIE POZIOME PODCIĘCIA I ODPROWADZENIA WYKONAĆ W BRUZDACH KRYTYCH, PRZEWODY CIEPŁE IZOLOWAĆ
- STROPY I ŚCIANY NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI SZACHCIOWE I BIAŁOWNIĘ PRZED UŁOŻENIEM INSTALACJI I PRZED ZAMOCOWANIEM KONSTRUKCJI SUFITÓW PODWIESZONYCH
- W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI PODŁOGOWYMI PODŁOGĘ WYKONAĆ Z 0,5% SPADKIEM DO WPUSTÓW
- OGÓLNIE PRZEWODÓW POZIOMYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBLODOWĄĆ PLYTAMI GK-GKF GRUBOŚCI 12,5mm, PLYTAMI RIGOWOOL, SYSTEM LUB ROWNOWAŻNYM FIRMY PROMAT O GOP. ODNOWIEŁ EI 120, KAŻDY PRZEWÓD W SZACHCIE OBLODOWAĆ PLYTAMI O GOP. ODNOWIEŁ EI 120 FIRMY JW.
- W OBLODOWACH KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH REWIZJI DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW, PROJEKTOWANYCH KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH I PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTNIC WYKONAĆ KLAPY REWIZYJNE, WIELKOŚCIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB, (W POMIESZCZENIACH STERYLNYCH REWIZJE WYKONAĆ JAKO SZCZELNE)
- W OBLODOWACH PIONÓW C.O., W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH KURKÓW SPUSTOWYCH NA PIONACH C.O. (WG PROJ. INSTALACJI) ZAINSTALOWAĆ DRZWICZKI REWIZYJNE 15x15cm
- SZCZELNY DYLATACYJNE WYPEŁNIĆ MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM NA GŁĘBOKOŚĆ 50cm
- W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ SZYTAŁA PRZEBICIA W ŚCIANACH I STROPACH POD KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ SOSLE WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WNOKI NA HYDRANTY P.POŻAROWE HP25 O WYMIARACH 72X99CM, GŁ.28,0CM, SPOD NA WYSOKOŚCI 0,55M NAD POSADZKĄ
- PRZEKRYCIE KANAŁU ELEKTRYCZNEGO WYKONAĆ PO UŁOŻENIU KABLI
- OTWORY POD DRZWI DO KOMÓR KURZOWYCH WYKONAĆ NA WYS. 0,2M NAD POZIOMEM POSADZKI

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

LISTA KABLOWA

Czn. na rys.	Kabel (przewód)	Skąd wyprowadzony	Dokąd doprowadzony
K110	2 x YKY 5x25	RN	RNP
K111	2 x YKY 5x25	RR	RWK
K37	YKSY 7x1,5	AWL1, AWL2	RNP
K38	YKSY 7x1,5	AWL2	skraplacz 2
K35	YKSY 7x1,5	AWL2	skraplacz 2
K34	YKSY 7x1,5	AWL1	skraplacz 1
K33	YKSY 7x1,5	AWL1	skraplacz 1
K112	YKY 5x25	RWK	SIKW1
K113	YKY 5x25	RWK	SIKW2
K114	YKY 5x25	RWK	SIKW3
K115	YKY 5x25	RWK	SIKW4
K116	YKY 5x25	RWK	SIKW5
K117	YKY 5x25	RWK	SIKW6
K118	YDY 5x4	RWK	SIKW7
K120	2 x YKY 5x16	RNP	NP1
K121	2 x YKY 5x16	RNP	NP2
K122	2 x YKY 5x16	RNP	NP3
K123	2 x YKY 5x16	RNP	NP4
K124	2 x YKY 5x16	RNP	NP5
K125	2 x YKY 5x16	RNP	NP6
K126	YKY 5x16	RNP	NP7
K127	YDY 5x2,5	RNP	SIN18
K128	YDY 5x4	RNP	SIN19
	YDY 3x1,5	SIKW	RNP
	YDY 3x1,5	RNP	NP

OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

1 Oprawa nastropowa z kloszem z poliwenglanu Farel OPK-236 PB IP65
2 Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym Es-System 1031 SD236 IP40
3 Oprawa nastropowa z kloszem z poliwenglanu Farel OPK-236 PB IP65

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"
- RZUT NADBUDÓWKI (POZ. +14,39) SKALA 1:50

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "SLUŻBY ZDROWIA" w KIELCACH				
Inwestor :	Wojewódzki Szpital Zespolony i Chorób Płuc w Kielcach Samodzielny Zespół Publiczny			
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (ozn. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/12)			
Opracowanie:	Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z koniecznymi budynkiem komunikacji pionowej			
Branża :	Instalacja elektryczna			
Obiekt :	BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"			
Treść :	INSTALACJE ELEKTRYCZNE – RZUT NADBUDÓWKI			
Oznaczenie :	Projekt budowlany			
Data :	1.2008 r.	Nr zlecenia :	Podpis	Skala
Projektował :	Tadeusz Kiełczewy	339-HL-74		1:50
Sprawdził :	Aleksandra Kończalska			
Sprawdził :	mgr inż. Bogusław Wodzewuk	HL-254-89		
Kierownik proj. :	Stanisław Kozłowski	302/KL/74		Nr rys.
Prawo Autorskie zastrzeżone na rzecz Biura Projektowego i Prawem Wzorowym (Dz.U. 2000r. nr 49, poz. 509)				8